

RAFIX 22 QR, Schaltelement, Käfigzugfeder, Gold, mit Kupplung, für BA9s, 1 S, 1 Ö



Beschreibung

- › Sicheres Schalten von Kleinströmen durch oxidationsfreie Goldkontakte (max. 35 V / 0,25 A)
- › Lieferumfang; 1 Schaltelement mit 1 Schließer-Kontakt, 1 Lampenfassung BA 9s, 1 Schaltelement mit Öffner-Kontakt (1 S, 1 LaFa, 1 Ö), alle eingerastet in Kupplung
- › Montage durch Aufrasten der Kupplung auf Betätiger

RAFIX Befehlsgeräte sind modulare Einheiten bestehend aus mehreren Teilen. Bei der RAFIX 22 QR Familie bestehen sie immer aus Betätigungselement, Kupplung und Schaltelement, bzw. aus Leuchtvorsatz, Kupplung und Lampenfassung. Zur Montage werden erst die Schaltelemente und Lampenfassungen in die Kupplung eingerastet. Dann wird diese Einheit auf das Betätigungselement oder die Meldeleuchte augerastet. Zum Lösen muss ein Bajonetthebel betätigt werden.

Für beleuchtbare Betätiger und Leuchtvorsätzen bitte als mittleres Element in der Kupplung eine Lampenfassung / LED-Element verwenden.

Farbig unterschiedlich markierte Schaltelemente verhindern Verwechslungen im Lager und beim Anschließen:

- › 1/2 Öffner-Kontakte = 1/2 rote Seitendeckel
- › 1/2 Schließer-Kontakte = 1/2 grüne Seitendeckel
- › 1 Öffner-und 1 Schließer-Kontakt = 1 roter und 1 grüner Seitendeckel
- › Silberkontakte = Gehäuse-Grundfarbe schwarz
- › Goldkontakte = Gehäuse-Grundfarbe grau
- › Lampenfassung und LED-Element = komplett schwarz
- › Die zu einem Kontaktpaar gehörenden Anschlüsse sind auf der Anschlussseite farbig markiert und mit Kontaktkennziffern versehen: 1-2 = Öffner, 3-4 = Schließer



Technische Daten

› Allgemein

Farbe	hellgrau
Arbeitstemperatur, min.	-25 °C
Arbeitstemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	80 °C
beleuchtbar	ja

Direkte Links

- › [RAFI eCatalog](#)

Leuchtmittelfassung	BA9s
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	19,8 g
Lebensdauer elektrisch	1.000.000 (10mA / 24V DC) Zyklen
B10 elektrisch	1.300.000 (10mA / 24V DC) Zyklen
Umweltbeständigkeit	IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-33 IEC 60068-2-78
Schockfestigkeit gem. Norm IEC 60068-2-27	15 g bei 11 ms Amplitude halbsinusförmig
Vibrationsfestigkeit nach Norm IEC 60068-2-6	5 g bei 10 - 500 Hz
Mindestbestellmenge (MOQ)	10 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja
Ursprungsland	HU
> Einbaumaße	
Außenmaß Länge	49,9 mm
Außenmaß Breite	39,5 mm
Außenmaß Höhe	30 mm
Einbautiefe	56,4 mm
> Mechanische Kennwerte	
Abisolierlänge	8 mm
Aderendhülse erforderlich	Nein
Anschluss rückseitig	Käfigzugfeder
Befestigung	Verrasten
Betätigungskraft, max.	100 N
Kontaktfunktion	1 S, 1 Ö
Kontaktsystem	Brückenkontakt
Kontaktwerkstoff	Gold
> Elektrische Kennwerte	
Schaltspannung, min.	0,02 V
Schaltspannung, max.	35 V
Spannungsart	AC / DC
Nenn-Betriebsspannung	0,02-35 V
Schaltstrom, min.	0,00001 A
Schaltstrom, max.	0,1 A
Schaltleistung, max.	1 W
Verlustleistung	0,00020 W
Anschlussquerschnitt max.	0,75 mm ²
Anschlussquerschnitt min.	0,2 mm ²

Verwendung gem. UL:

RAFIX Befehlsgeräte werden bei RAFI als modulare Elemente definiert, bestehend aus Betätigungselement, ggf. Kupplung und individueller Kontakt- oder Beleuchtungseinheit.

Betätigungselemente (wie Drucktaster, Not-Halt Betätiger, etc.) besitzen die vorgesehenen Taktilität, Rückstellung und Funktion nur in Zusammenbau mit den jeweils geeigneten Schaltelementen.

Zeichnungen

System-Zeichnung

