

## LED, FS Technologie QC Clip, 12 V, weiß



### Beschreibung

- › Clip mit SMT LED
- › Beleuchtung von Leuchtdrucktastern, Leuchtwahlschaltern, beleuchtbaren Not-Halt und Leuchtvorsätzen
- › Montage: einrasten in Schaltelemente QC und Clipträger für Leuchtvorsatz
- › Zur besseren Ausleuchtung Schaltelemente mit Lichtleiter verwenden
- › Für klare Farben empfehlen wir, die LED-Farbe in der Farbe der Blende zu wählen



### Technische Daten

#### › Allgemein

Farbe des Leuchtmittels	weiß
Arbeitstemperatur, min.	-40 °C
Arbeitstemperatur, max.	85 °C
beleuchtbar	ja
Leuchtmittel	LED
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	1 g
Mindestbestellmenge (MOQ)	10 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja
Ursprungsland	HU

#### Direkte Links

- › [RAFI eCatalog](#)

#### › Einbaumaße

Außenmaß Länge	18,2 mm
Außenmaß Breite	7,98 mm
Außenmaß Höhe	17,23 mm

#### › Mechanische Kennwerte

Anschluss rückseitig	Flachsteckanschluss 2,8 x 0,8
----------------------	-------------------------------

#### › Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung des Leuchtmittel, min.	9,6 V
Betriebsspannung des Leuchtmittel, max.	14,4 V
Spannungsart	DC
Nenn-Betriebsspannung	9,6-14,4 V
Verlustleistung	0,28800 W